

Utiliser Mobility Entry

OpenScape Business

	Numéro DISA + [numéro]
Composer un numéro	
Progr./Effacer le renvoi d'appel	* 1 1 + [numéro] / # 1
Ne pas déranger, activer/désactiver	* 9 7 / # 9 7
Envoyer un message	* 6 8 + [numéro] + [chiffre]
Annuler tous les services	# 0
Activer/Désactiver CLIR	* 8 6 / # 8 6
<u>En cours de communication :</u>	
Jusqu'à 16 abonnés peuvent utiliser les fonctionnalités en cours de communication.	
Double appel	[numéro 2e abonné]
Va-et-vient	* 2
Conférence	* 3
Coupure et retour	* 0
Activer le rappel	* 5 8
Surnumérotation DTMF activée	* 5 3

Couper, plier, coller et insérer

HiPath 3000

	Numéro DISA + [numéro]
Composer un numéro	
Progr./Effacer le renvoi d'appel	* 1 1 + [numéro] / # 1
Ne pas déranger, activer/désactiver	* 9 7 / # 9 7
Envoyer un message	* 6 8 + [numéro] + [chiffre]
Annuler tous les services	# 0
Activer/Désactiver CLIR	* 8 6 / # 8 6

Découper et insérer

Utiliser Mobility Entry

OpenScape Office MX

	Numéro DISA + [numéro]
Composer un numéro	
Progr./Effacer le renvoi d'appel	* 1 1 1 + [numéro] / # 1 1
Ne pas déranger, activer/désactiver	* 9 7 / # 9 7
Envoyer un message	* 6 8 + [numéro.] + [chiffre]
Annuler tous les services	# 0
Activer/Désactiver CLIR	* 8 6 / # 8 6
<u>En cours de communication :</u>	
Double appel	[numéro 2e abonné]
Va-et-vient	* 2
Conférence	* 3
Coupure et retour	* 0
Activer le rappel	* 5 8
Surnumérotation DTMF activée	* 5 3

Couper, plier, coller et insérer

Mobility Entry

Mode d'emploi succinct

Le présent mode d'emploi succinct vous aidera à découvrir les fonctions de base. Vous trouverez des informations détaillées sur les fonctionnalités dans la documentation d'administrateur correspondante et le cas échéant, sur l'aide en ligne.

unify

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 10/2015
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Allemagne
Tous droits réservés.
Référence: A31003-H1000-U100-6-7719

unify.com

Utiliser Mobility Entry

Grâce à Mobility Entry, vous bénéficiez des fonctionnalités de votre plate-forme de communication à partir de votre téléphone mobile ou du téléphone de votre poste de travail mobile à domicile !

Lorsque Mobility Entry est activé (renseignez-vous auprès du personnel technique), il vous suffit, sans avoir à réunir quelque autre condition matérielle et logicielle, de composer votre numéro DISA pour pouvoir utiliser les fonctions de votre plate-forme de communication comme vous en avez l'habitude en tant qu'abonné interne.

ATTENTION !

Vous ne pouvez pas émettre d'appel d'urgence avec Mobility Entry, qui ne permet pas d'affectation locale au téléphone mobile.

Pour utiliser Mobility Entry de façon conviviale, le recours au logiciel supplémentaire Mobility Client est possible pour certains types de téléphones mobiles.

Si vous avez des questions sur la disponibilité pour votre téléphone, adressez-vous au responsable technique.

FONCTIONNALITES A L'ETAT INACTIF

(OpenScape Business, HiPath 3000, OpenScape Office MX)

Composer un numéro

[numéro]

Composez le numéro DISA et entrez le numéro de destination comme code DTMF^[1].

Programmer/Effacer un renvoi d'appel

* 1 1 + [numéro] ou# 1

Composez le numéro DISA, tapez le code DTMF et (pour la programmation) entrez le numéro de la destination de renvoi^[1]. Pour OpenScape Office MX : * 1 1 1 ou # 1 1 .

Activer/Désactiver Ne pas déranger

* 9 7 ou# 9 7

Composez le numéro DISA et tapez le code DTMF. Cette opération active/désactive la fonction Ne pas déranger (par ex. pour la fin de journée, les congés, « Privé »).

Utiliser Mobility Entry

Envoyer un message

* 6 8 + [numéro abo. int.] + [chiffre 1 ... 9]

Composez le numéro DISA et tapez le code DTMF. Entrez le numéro de l'abonné interne et tapez le chiffre correspondant au message. Le message est envoyé à l'abonné interne.

Annuler tous les services

0

Composez le numéro DISA et tapez le code DTMF. Les services suivants sont réinitialisés : suppression des renvois d'appel et demandes de rappel actives, désactivation de la fonction Ne pas déranger et du masquage du numéro SDA.

Activer/désactiver le masquage du numéro (CLIR)

* 8 6 ou# 8 6

Composez le numéro DISA et tapez le code DTMF. Cette opération masque ou affiche le numéro pour les appels suivants.

FONCTIONNALITES EN COURS DE COMMUNICATION / APRES NUMERO COMPOSE

(OpenScape Office MX, OpenScape Business pour un maximum fixé de 16 abonnés)

Double appel

[numéro 2e abo.]

Sélectionnez le numéro du deuxième abonné^[1]. Cette opération active un double appel et le premier abonné est mis en garde.

Va-et-vient

* 2

Tapez le code DTMF pour repasser à chaque fois à l'abonné en attente.

Conférence

* 3

Tapez le code DTMF pour réunir plusieurs abonnés en une communication^[2].

Coupure et retour à l'appelant en attente

* 0

Tapez le code DTMF pour mettre fin à la communication en double appel. Vous êtes à nouveau relié à l'abonné en attente^[2].

Utiliser Mobility Entry

Activer le rappel

(effacer à l'état inactif par # 0)

* 5 8

Tapez le code DTMF pour activer un rappel ("Rappel sur occupation" ou "Rappel sur non-réponse"). Le rappel est demandé dès que la tonalité libre ou tonalité d'occupation retentit. La confirmation se fait par une tonalité d'acquittement positif ou négatif (pas d'affichage).

Autoriser la surnumérotation DTMF

* 5 3

Tapez le code DTMF. Cette opération assure la transmission « transparente » du code DTMF suivant, par ex. pour la gestion d'un système de messagerie vocale (ce qui est toujours le cas pour HiPath 3000).

^[1] Lorsqu'il s'agit d'un numéro de destination externe, composez toujours l'indicatif réseau.

^[2] Condition : une communication a été mise en double appel, voir « Double appel ».

CONSEIL :

Vous pouvez enregistrer les fonctions fréquemment utilisées, par ex. dans l'annuaire de votre téléphone mobile pour pouvoir les utiliser de façon rapide et conviviale.

Pour cela, vous devez entrer un caractère « Pause » entre le numéro DISA et le code DTMF (par ex. pression prolongée sur * jusqu'à ce que « p » apparaisse sur l'afficheur). Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi relatif à votre téléphone mobile.

Exemples d'entrées enregistrées :

- +49897221234p0004997214321
(numéro DISA + pause + numéro de destination)
- +49897221234p*86
(numéro DISA + pause + CLIR activé)
- +49897221234p00049894321p*5399
(numéro DISA. + pause + numéro de destination externe + numéro de répondeur + pause + DTMF activé + commande de répondeur « 99 »)