

MITEL MIVOICE 6905 IP-TELEFOON



Gesprek voeren

- Neem de hoorn van de haak en voer het nummer in, of
- Druk op de  toets en voer bij de kiestoon het nummer in, of
- Druk op de **L1** toets en voer bij de kiestoon het nummer in.



Dempen/Geluid aan tijdens een gesprek

- Druk tijdens een actief gesprek op de  toets om het geluid van de microfoon van de hoorn of luidspreker uit te zetten.
- Druk nogmaals op de  toets om het geluid weer aan te zetten.



Een Oproep beantwoorden

- Neem de hoorn van de haak, of
- Druk op de **L1** toets en neem de hoorn van de haak, of
- Druk op de  toets voor handsfree bediening.



Een gesprek beëindigen

- Leg de hoorn weer op de haak, of
- Druk op de  toets.



Opnieuw kiezen-toets

1. Als u het laatstgebelde nummer dat u zelf hebt gekozen opnieuw wilt kiezen, neem dan de hoorn van de haak (optioneel).
2. Druk op de  toets.



Een gesprek in de wachtstand zetten/hervatten

- Als u een actief gesprek in de wachtstand wilt zetten, drukt u op de  toets.
- Druk op de knipperende lijntoets om het gesprek te hervatten.



Conferentieoproep

1. Druk tijdens een actief gesprek met een van de contactpersonen met wie u een conferentie tot stand wilt brengen op de **Trans/Conf** toets. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.

2. Voer het nummer in van een andere persoon die u wilt toevoegen aan de conferentie.

3. Wacht op antwoord en druk vervolgens op de **Trans/Conf** toets om de conferentieoproep te voltooien.

De **Trans/Conf** lijntoets moet worden geprogrammeerd door de Mitel-beheerder.



Voicemail

Neem contact op met uw systeembeheerder voor het configureren van voicemail en het programmeren van een **Berichten** toets voor voicemail.

1. Druk op de **Berichten** toets om toegang te krijgen tot uw voicemail-service.
2. Voer uw voicemail-wachtwoord in.
3. Wanneer u bent verbonden met uw berichtencentrum, volg u de gesproken aanwijzingen om relevante acties uit te voeren.



Een oproep doorverbinden

1. Druk tijdens een actief gesprek met de partij die u wilt doorverbinden op de **Trans/Conf** toets. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.
2. Voer het nummer in van degene naar wie u wilt doorverbinden en druk op de **Verzenden** softkey of hang op.



Het volume aanpassen

Druk tijdens een oproep op de   toets en om het volume van het audioapparaat (hoorn of luidsprekertelefoon) aan te passen.

- Pas het volume van de beltoon aan terwijl de hoorn op de haak ligt en overgaat.
- Pas het luistervolume van de hoorn aan terwijl de hoorn van de haak is.
- Pas het volume van de luidsprekertelefoon aan wanneer de LED naast  brandt.



Telefoonboek

U kunt het **Telefoonboek** gebruiken voor snel zoeken en kiezen van een toestel van een persoon.

1. Druk op de **Telefoonboek** toets of de **Telefoonboek** softkey om uw telefoonboek te openen.
2. Voer de voornaam of achternaam in van de persoon die u wilt bellen.
3. Druk op de  toets om de contactpersoon in het telefoonboek te zoeken.
4. Voer de volgende stappen uit:
 - a. Om de oproep te maken drukt u op de **Oproep** softkey.
 - b. Om de vermelding te bewerken drukt u op de **Opnieuw** softkey.
 - c. Als u wilt afsluiten, drukt u op .



Oproepengeschiedenis

Druk op de **Oproepengeschiedenis** toets om de gespreksopnamen te openen. Er wordt een lijst van externe gemiste, uitgaande en ontvangen oproepen weergegeven. U kunt oproepengeschiedenis vermeldingen weergeven en verwijderen en er naar bellen.

Druk op  om de oproepengeschiedenis te sluiten.



Instellen van de beltoon

1. Druk op de  toets en gebruik de  en  om de **Gebruikersinstelling** te selecteren.



2. Gebruik  om naar **Audio > Beltonen** te navigeren.

3. Selecteer de gewenste beltoon en druk op de **Enter**-toets of druk op de **Opslaan** toets om de wijzigingen op te slaan.



Meer informatie

Voor meer informatie over alle beschikbare functies en opties raadpleegt u de [Mitel MiVoice 6905 IP-telefoon gebruikershandleiding](#).

