


OpenStage 15/30



OpenStage 40/60



Affichage de votre numéro interne



Touches de navigation



Modifier le volume de la sonnerie

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez sur ou
VOLUME SONNERIE?	Appuyez sur et modifiez le volume avec ou

Modifier le timbre de la sonnerie

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez sur
VOLUME SONNERIE?	
TIMBRE SONNERIE?	Appuyez sur et modifiez le timbre avec ou

Transférer un appel ou revenir vers une communication en attente

Ecran	Que faut-il faire ?
DOUBLE APPEL?	Appuyez sur
NUMEROTEZ SVP?	Composez le numéro interne
REPRISE COM EN GARDE?	Raccrochez pour transférer l'appel
COUPER/REPRISE COM?	Appuyez pour revenir à l'appel en attente

Renvoi permanent vers un autre numéro (peut différer sur OpenStage 60)

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez OpenStage 15 :
1=TOUS LES APPELS?	Appuyez
RENOI:	Formez le numéro interne ou numéro externe précédé du "0"
VALIDER?	Appuyez

Annuler le renvoi d'appels

Ecran	Que faut-il faire ?
RENOI: xxxx xxxx	Appuyez OpenStage 15 :

Programmer une touche

Ecran	Que faut-il faire ?
	* 91
APPUYEZ SUR LA TOUCHE	Choisissez la touche à programmer
MODIFIER TOUCHE?	Appuyez sur OK
NUMERO?	Appuyez sur OK
NUMERO:	Composez le numéro interne ou numéro externe précédé du "0"
VALIDER?	Appuyez sur OK
TERMINER?	Appuyez sur OK

Conférence (lorsque vous êtes en communication)

Ecran	Que faut-il faire ?
DOUBLE APPEL?	Feuilletez avec v
CONFERENCE ACTIVER ?	Appuyez sur OK
NUMEROTEZ SVP?	Formez le numéro interne ou numéro externe précédé du "0"
CONFERENCE?	Appuyez sur OK

Ajouter un participant à la conférence

Ecran	Que faut-il faire ?
ELARGIR CONF.?	Appuyez sur OK
NUMEROTEZ SVP?	Composez le numéro interne ou numéro externe précédé du "0"
COUPER/REPRISE COM?	Appuyez 2X v
CONFERENCE?	Appuyez sur OK

Autres fonctions

Activer une fonction	* [+code]
Désactiver une fonction	# [+code]
Numéro abrégé	* 7
Liste des appelants	#82
Activer un renvoi d'appel	*1
Activer "ne pas déranger"	*97
Activer un texte d'absence	*69
Désactiver la sonnerie	*98
Envoyer un message	*68
Masquer le numéro sortant	*86
Désactiver le 'bip' du 2 ^{ème} appel	*87
Voir la liste des rappels	#58
Activer l'intercom	*80
Intercepter un appel	*59
Programmer une touche	*91 (pas sur OpenStage 20)
Choisir la langue du poste	*48
Désactiver toutes les fonctions	#0