

Unify OpenStage - Belangrijke bedieningsprocedures


OpenStage 15-30



OpenStage 40-60



Toont uw eigen intern nummer



Navigatietoetsen



Volume oproepsignaal aanpassen

Scherm	Wat moet u doen?
	Druk op of
Volume oproepsignaal?	Druk en pas volume aan met of

Toon oproepsignaal aanpassen

Scherm	Wat moet u doen?
	Druk op
Volume oproepsignaal?	Druk op
Toon oproepsignaal?	Druk op en toon aanpassen met of

Een gesprek doorverbinden of terugkeren naar een wachtende oproep

Scherm	Wat moet u doen?
Ruggespraak?	Druk
Kiezen a.u.b.	Vorm het Intern nummer
Terug naar wachtende? Beëindigen en terug?	Haak in om het gesprek door te schakelen Druk om terug te keren naar de oproep in wacht

Permanente oproepomleiding naar een ander nummer (kan afwijken op OpenStage 60)

Scherm	Wat moet u doen?
	Druk OpenStage 15 : Blader en druk
1=alle oproepen?	Druk
Naar:	Vorm het intern nummer of extern nummer met extra "0"
Opslaan?	Druk

Oproepomleiding uitschakelen

Scherm	Wat moet u doen?
Naar: xxxx ↳ xxxx	Druk OpenStage 15 : Druk op en dan

Een toets programmeren

Scherm	Wat moet u doen?
	* 91
Toets kiezen a.u.b.	Selecteer de te programmeren toets
Toets wijzigen?	OK
Bestemmingen?	OK
Telefoonnummer?	
Tel.nummer:	OK Vorm het intern nummer of extern nummer met extra "0"
Opslaan?	OK
Beëindigen?	OK

Conferentie (terwijl u met iemand aan de lijn bent)

Scherm	Wat moet u doen?
Ruggespraak?	v
Conferentie activeren?	OK
Kiezen a.u.b.	Vorm het intern nummer of extern nummer met extra "0"
Conferentie?	OK

Een deelnemer toevoegen aan de conferentie (8 personen in het totaal)

Scherm	Wat moet u doen?
Conf. uitbreiden?	OK
Kiezen a.u.b.	Vorm het intern nummer of extern nummer met extra "0"
Beëindigen en terug?	Druk 2 maal v
Conferentie?	OK

Andere functies

Activeren functie	* [+code]
Annuleren functie	# [+code]
Verkort nummer kiezen	* 7
Lijst met gemiste oproepen	#82
Oproepomleiding in	*1
Niet storen in	*97
Antwoordtekst in	*69
Oproepsignaal uit	*98
Bericht versturen (info zenden)	*68
Nummerweergave uit	*86
Aankloppen zonder toon	*87
Terugbelopdrachten raadplegen	#58
Intercom	*80
Een oproep overnemen	*59
Toets programmeren	*91
Taalkeuze toestel	*48
Alle actieve functies uitschakelen	#0